


トラブルシューティング Q&A

Q : UNI-iPD/Vが、全般の動作で異常を起こした(自動停止、再生機能が働かない、映像が再生されなくなった)これは故障でしょうか？

A : UNI-iPD/Vは、各種のiPodをコントロールさせる為のプログラムをマイコンに搭載しています。間違った操作(接続)を繰り返しますと、パソコンと同様に "固まる(指令を停止する)" 症状になる場合があります。
この症状が発生した場合には、「一旦、常時電源(+12V 黄色線)の接続を解除するかバッテリーの端子を外すかして、UNI-iPD/Vをリセットする」必要があります。
リセットすれば、動作は復帰します。

Q : UNI-iPD/Vとの接続を行ってiPodを操作したら、iPodが"固まって"操作できなくなりました。iPodは故障したのでしょうか？

A : UNI-iPD/Vとの接続後、UNI-iPD/VからのiPod操作が行われている(自動再生)際に、違った操作を手動で行ったりした場合に、iPodが固まってしまう場合があります。
(classic, Nano の場合に発生する場合があります)
この場合には、UNI-iPD/Vとの接続を解除した上で、iPodのリセット方法(下記Apple社ホームページ掲載方法 http://www.apple.com/jp/support/ipod/five_rs/classic/#)にて、iPodをリセットしてみてください。



1. ホールドスイッチをオンにしてからオフにします(HOLDにしてから再びオフにします)
2. メニューボタンとセンター(選択)ボタンを同時に6~10秒間押したままにして、アップルロゴを表示させます。この手順を繰り返す必要がある場合もあります。

上記の手順を行ってもリセットできない場合は、iPodを電源アダプタに接続して電源アダプタをコンセントに差し込むか、iPodをコンピュータに接続します。
このとき、コンピュータの電源がオンになっており、スリープ状態に移行する設定になっていないことを確認します。



iPod Interface



UNI-iPD/V MK-2-Non-iOS Version インストレーションガイド



H&O Corporation 株式会社ホウ・コーポレーション

本社 〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助2-16-10 TEL. 0467-22-6770 FAX. 0467-22-6778

URL : <http://www.hoh.co.jp>

E-mail : info@hoh.co.jp



Precision Interface Electronics, Inc.